

WL0242

11AC-Dualband-WLAN Repeater/-AP/-Router



► Lieferumfang

11AC-Dualband-WLAN-Repeater/-AP/-Router x1
Installationsanleitung x1

► Safety Instructions

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche, Bei Stürzen kann es beschädigt werden, Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, das dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.
Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.
Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuerwerfen.
In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.
 Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die 11ac WLAN Repeater/AP/Router Typ WL0242 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>

▲ Einführung




- 1 Antenne
- 2 Resetknopf: Zum zurücksetzen auf Standardeinstellung 5 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Netzstecker
- 4 Power/WPS Knopf: 1 Sekunde drücken um WPS zu starten(LED beginnt zu blinken)
- 5 WiFi LED: Schwaches Signal Gutes Signal Starkes Signal
- 6 Ethernet LED: LED leuchtet bei Netzwerkverbindung
- 7 LAN Port: Für Netzwerkverbindung zum PC
- 8 WAN Port: Zur Internetverbindung

▲ Drahtlose Netzwerkverbindung

Wenn Sie die Drahtlose Netzwerkverbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer Wireless-Adapter konfiguriert ist, entfernen Sie das Kabel mit dem der Computer mit dem Router verbunden ist. Folgen Sie den unten angegebenen Schritten um das Produkt zu verbinden.

■ Windows 7/8.1/10

- 1 Klicken Sie auf Start ► Systemsteuerung ► Netzwerk ► Freigabecenter ► Adaptereinstellungen ändern.
- 2 Mit der rechten Maustaste auf "Wireless Network Connect", wählen Sie "Verbinden / Trennen".
- 3 Klicken Sie auf Refresh-Button, wählen Sie die SSID (Standard-SSID ist WL0242), klicken Sie auf Verbinden.
- 4 Geben Sie das Wireless-Passwort ein (Standard 12345678), dann klicken Sie auf OK.



▲ Repeater-Modus Einstellungen

- 1 Geben Sie die Website <http://192.168.8.1> in Internet Explorer Adresszeile ein, dann geben Sie den Benutzernamen / Passwort mit "admin" ein. Sie können den Setup-Assistenten aufrufen, der Repeater ist im 5G-Modus, klicken Sie auf "Ändern in 2.4G und Neustart" um in den 2.4G-Modus zu wechseln.

- 2 Klicken Sie auf "Scan Router" und wählen Sie den Access Point mit dem Sie sich verbinden möchten und klicken Sie auf "Weiter".
- 3 Geben Sie wenn erforderlich das Passwort ein und klicken Sie auf "Verbindung herstellen".

- 1 Gerät wird neu gestartet, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, bitte überprüfen Sie das Passwort oder ob andere Netzwerkprobleme vorliegen.

▲ AP Modus Einstellung

Verbinden Sie Ihren PC über ein Netzwerkkabel mit dem WAN Port geben Sie die Website <http://192.168.8.1> in Internet Explorer Adresszeile ein, dann geben Sie den Benutzernamen / Passwort mit "admin" ein. Wählen Sie auf der Hauptseite „Access Point“ aus und klicken Sie „Einstellungen speichern“

▲ Router Modus Einstellung

Verbinden Sie Ihren PC über ein Netzwerkkabel mit dem WAN Port geben Sie die Website <http://192.168.8.1> in Internet Explorer Adresszeile ein, dann geben Sie den Benutzernamen / Passwort mit "admin" ein. Wählen Sie auf der Hauptseite „Router“ und geben Sie die Daten die Sie von Ihrem ISP erhalten haben ein. Klicken Sie „Einstellungen speichern“.

▲ Router Setting APP

- 1 Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Router Setting“.
- 2 Suchen Sie das WiFi-Netzwerk mit dem Namen WL0242
- 3 Starten Sie die "Router Setting" APP und wählen Sie „Read router setting“ des Geräts aktuelle Einstellung zu laden.
- 4 Wählen Sie Ihren aktuellen Modus Geräteeinstellung zu ändern.

WL0242

11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router

► Package Contents

11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router x1
User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.
Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
Don't try to open the device.
Prior to the first use of our product make a backup of your data.
In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.
In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of WL0242!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.
You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

Hereby, the company 2direct GmbH declares that the 11ac WLAN Repeater/AP/Router type WL0242 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

▲ Introduction




- 1 Antenna
- 2 Reset Button: Press 5 seconds to reset to the default setting
- 3 Power Socket
- 4 Power/WPS Button: Press 1 second to start WPS (LED starts to blink)
- 5 WIFI LED: Weak signal Good signal Strong signal
- 6 Ethernet LED: When Ethernet is connected the LED turns ON
- 7 LAN Port: For LAN PC
- 8 WAN Port: For WAN internet

▲ Wireless Network Connection

If you need to use wireless network, please make sure your computer has configure wireless adapter, remove the cable, which connected computer and router. Then operate as the below steps to connect to the product.

■ Windows 7/8,1/10

- 1 Click Start ► Control Panel ► Network ► Sharing Center ► Change Adapter Settings.
- 2 Right-click **Wireless Network Connect**, select **Connect/Disconnect**.
- 3 Click **Refresh** Button, select the SSID (default SSID is **WL0242**), then click **Connect**.
- 4 Enter the wireless password (default is **12345678**), then click OK.



▲ Repeater Mode Setting

- 1 Input the website <http://192.168.8.1> in Internet explorer address column, then input the username/password with "admin", you can enter the Setup wizard page, Default repeater is 5G mode, click "change to 2.4G and reboot" will change to 2.4G mode.

- 2 Click "Scan Router", and select the root AP you want to connect and click "Continue"
- 3 Input the root AP's password if need and click "Make connection"

- 1 Device will reboot after connect successfully. If connection failed, please check root AP's password or other network problem.

▲ AP Mode Setting

Link LAN cable to WAN port and Input the website <http://192.168.8.1> in Internet explorer address column, Input the username and password with "admin" after enter the main page, select the "Access point" and click "Save Setting".

▲ Router Mode Setting

Link LAN cable to WAN port and Input the website <http://192.168.8.1> in Internet explorer address column, Input the username and password with "admin" after enter the main page show up select the "Router" and input the information from ISP, then click "Save Setting" to finish settings.

▲ Router Setting APP

- 1 Download "Router Setting" APP from Google Play store or iTunes store.
- 2 Activate your smartphone's Wi-Fi and connect to **WL0242**.
- 3 Launch "Router Setting" APP and select "Read router setting" to load your device's current setting.
- 4 Select your current mode to modify device setting.

WL0242

11AC banda dual WLAN Repeater / AP / Router

► Contenidos Del Paquete

11AC banda dual WLAN Repeater / AP / Router x1
Guía Rápida de Usuario x1



► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio. No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor. No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua. No trate de abrir el dispositivo. Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos. Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave. En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de LogiLink WL0242!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosas puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.

Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el 11AC banda dual WLAN Repeater / AP / Router tipo WL0242 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directivas 2014/53/UE y 2014/30/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en <http://www.2direct.de>

▲ Introducción




- 1 Antena
- 2 Botón de reinicio: Pulse 5 segundos para restablecer la configuración predeterminada
- 3 Entrada de potencia
- 4 Botón de encendido / WPS: Pulse 1 segundo para iniciar WPS (LED comienza a parpadear)
- 5 WIFI LED: Weak signal Good signal Strong signal
- 6 LED Ethernet: Cuando Ethernet está conectado el LED se enciende
- 7 Puerto LAN: Para PC LAN
- 8 Puerto WAN: Para WAN internet

▲ Conexión de red inalámbrica

Si es necesario utilizar la red inalámbrica, por favor asegúrese de que su equipo ha configurado el adaptador inalámbrico, retire el cable, que conecta al ordenador y el router. Entonces operar como los pasos siguientes para conectarse al producto.

■ Windows 7/8/10

- 1 Haga clic en Inicio ► Panel de control ► Red ► Centro de recursos compartidos ► Cambiar la configuración del adaptador.
- 2 Haga clic en "Wireless Network Connect", seleccione "Conectar / Desconectar".
- 3 Haga clic en Botón de actualización, seleccione el SSID (SSID predeterminado es WL0242), a continuación, haga clic en Conectar.
- 4 Introduzca la contraseña inalámbrica (por defecto es 12345678), a continuación, haga clic en Aceptar.



▲ Modo repetidor Marco

- 1 Entrada de la página web <http://192.168.8.1> en la columna de dirección de Internet Explorer, a continuación, introduzca el nombre de usuario / contraseña con "admin", puede entrar en la página Asistente para la instalación, repetidor predeterminado es el modo de 5G, haga clic en "cambio de 2.4G y reiniciar el sistema" cambiará a modo de 2.4G.

- 2 Haga clic en "Scan Router", y seleccione el punto de acceso de la raíz al que desea conectarse y haga clic en "Continuar"
- 3 Introducción de la contraseña de la raíz AP de necesidad y haga clic en "Hacer una conexión"

- 1 Dispositivo se reiniciará después de conectar correctamente. Si un fallo de conexión, compruebe Aplicaciones raíz contraseña u otro problema de red.

▲ Modo AP Marco

Cable de conexión de LAN al puerto WAN y la página web de entrada <http://192.168.8.1> en la columna de dirección de Internet Explorer. Introducir el nombre de usuario y una contraseña con "admin" después de entrar en la página principal, seleccione el "punto de acceso" y haga clic en "Guardar configuración".

▲ Modo Router Marco

Cable de conexión de LAN al puerto WAN y la página web de entrada <http://192.168.8.1> en la columna de dirección de Internet Explorer. Introducir el nombre de usuario y una contraseña con "admin" después de entrar en el espectáculo principal hasta la página seleccione la opción "Router" e introduzca la información del proveedor de Internet, a continuación, haga clic en "Guardar configuración" para terminar la configuración.

▲ Router Setting APP

- 1 Download "Router Setting" APP von Google Play Store oder iTunes Store.
- 2 Activar Wi-Fi de su teléfono inteligente y conectarse a WL0242.
- 3 Lanzamiento de "Router Setting" APP y seleccionar "Ajuste de la lectura del router" para cargar la configuración actual de su dispositivo.
- 4 Seleccionar su modo actual de modificar configuración del dispositivo.

WL0242

11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router



► W zestawie

11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router – 1szt.
Instrukcja instalacji – 1szt.

► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.

Gratulujemy zakupu urządzenia WL0242!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione, ich części składowe podlegają recyklingowi lub należy je wyrzucić osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje do tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

Spółka 2direct GmbH niniejszym oświadcza, że produkt stacja dokująca 11AC Dual Band WLAN Repeater/AP/Router, nr produktu WL0242 spełnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/UE oraz 2014/30/UE. Całość deklaracji zgodności znajduje się na stronie <http://www.2direct.de>

▲ Informacje ogólne



- 1 Antena
- 2 Przycisk reset: przytrzymaj 5 sekund, aby zresetować ustawienia domyślne
- 3 Gniazdo zasilania
- 4 Przycisk zasilania/WPS: przytrzymaj 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS (diody LED zaczyna migać)
- 5 Diody WiFi LED: słaby sygnał dobry sygnał mocny sygnał
- 6 Diody LED połączenia Ethernet: w momencie połączenia Ethernet ZAPALA SIĘ dioda LED
- 7 Port LAN: do podłączenia komputera PC
- 8 Port WAN: do podłączenia Internetu

▲ Podłączenie do sieci bezprzewodowej

Jeżeli chcesz korzystać z sieci bezprzewodowej, upewnij się, że twój komputer jest wyposażony w konfigurowalny adapter bezprzewodowy i odłącz kabel łączący komputer z routerem. Następnie podłącz urządzenie korzystając z poniższej instrukcji.


■ Windows 7/8,1/10

1 Kliknij Start ► Panel sterowania ► Połączenia sieciowe ► Centrum sieci i udostępniania ► Zmień ustawienia adaptera.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy „Połącz z siecią bezprzewodową”, wybierz „Połącz/ Rozłącz”.

3 Kliknij przycisk odśwież, wybierz nazwę sieci (SSID) (domyślna nazwa sieci to **WL0242**), następnie kliknij „Połącz”.

4 Wpisz hasło sieci bezprzewodowej (domyślne hasło to **12345678**), następnie kliknij OK.



▲ Konfiguracja trybu pracy wzmacniacza sygnału

- 1 Wpisz adres strony <http://192.168.8.1> w pasku adresu przeglądarki Internet Explorer, następnie wprowadź nazwę użytkownika „admin” i hasło „admin”. Wejdź na stronę Kreatora konfiguracji. Domyślnie częstotliwość wzmacniania sygnału jest ustawiona na 5Ghz, kliknij „Zmień na 2.4Ghz i zresetuj.”

- 2 Kliknij „Skanuj router”, wybierz główny punkt dostępowy, do którego chcesz się podłączyć i kliknij „Dalej”.
- 3 Wprowadź hasło głównego punktu dostępowego i kliknij „Utwórz nowe połączenie”.

- 1 Po nawiązaniu połączenia nastąpi reset urządzenia. W przypadku braku połączenia sprawdź hasło głównego punktu dostępowego bądź upewnij się, czy nie wystąpił inny problem sieciowy.

▲ Konfiguracja trybu pracy punktu dostępowego

Podłącz kabel LAN do portu WAN i wpisz adres strony <http://192.168.8.1> w pasku adresu przeglądarki Internet Explorer. Wprowadź nazwę użytkownika „admin” i hasło „admin”, wejdź na stronę główną, wybierz „Punkt dostępowy” i kliknij „Zapisz ustawienia”.

▲ Konfiguracja trybu pracy routera

Podłącz kabel LAN do portu WAN i wpisz adres strony <http://192.168.8.1> w pasku adresu przeglądarki Internet Explorer. Wprowadź nazwę użytkownika „admin” i hasło „admin”. Wejdź na stronę główną, wybierz „Router”, wprowadź informacje od dostawcy Internetu (ISP), a następnie kliknij „Zapisz ustawienia”.

▲ Router Setting APP

- 1 Pobierz „Router Setting” aplikację ze sklepu Google Play lub iTunes Store.
- 2 Aktywuj smartphone WiFi i połącz WL0242.
- 3 Uruchom „Router Setting” aplikacji, a następnie wybierz „Read ustawienia routera” załadować bieżące ustawienia urządzenia.
- 4 Wybierz swój aktualny tryb zmodyfikować ustawienia urządzenia.