

7-Color Backlit Wireless Keyboard

Model: ISJ-WJK70BT4



User Manual

Deutsch

0921

Wenn Sie während der Verwendung auf Probleme mit dem Produkt stoßen oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Wir werden unser Bestes tun, um Sie zu bedienen.
Email: customer-service@seenda.com
Website: www.hiseenda.com

Spezifikation der Tastatur

Bluetooth Version: Bluetooth 5.1
Reichweite: 10M
Kapazität: 1600mAh
Arbeitsstrom (ohne Beleuchtung): 5mA
Arbeitszeit (ohne Beleuchtung): 320 Stunden
Arbeitsstrom (mit hellster Beleuchtung): 200mA
Arbeitszeit (mit hellster Beleuchtung): 8 Stunden
Ladezeit: 2 Stunden
Standby-Zeit: 2100 Stunden
Schlafmodus der Beleuchtung: über 2 Minuten Leerlauf geht die Beleuchtung in den Schlafmodus
Batterie schwach: LED3 blinkt langsam rot
Schlafmodus der Tastatur: über 30 Minuten Leerlauf geht die Tastatur in den Schlafmodus

Lieferumfang

- ▶ Beleuchtete Kabellose Tastatur * 1
- ▶ Type-C Ladekabel * 1
- ▶ Bedienungsanleitung * 1

Anweisung der LED Anzeige



LED1: Bluetooth 1 (blaues Licht)
LED2: Bluetooth 2 (blaues Licht) / Fn lock (grünes Licht)
LED3: Bluetooth 3 (blaues Licht) / schwacher Akku (rotes Licht)
LED4: Bluetooth 4 (blaues Licht) / Ladeanzeige (rotes Licht)

Fn lock: Grünes LED2-Licht leuchtet immer
Batterie schwach: LED3 blinkt langsam rot
Ladeanzeige: Das rote LED4-Licht leuchtet immer und erlischt nach dem vollständigen Aufladen

Tasten und Funktion

Taste	Windows System	Android System	IOS System	Mac OS System
⌘ x	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm
⌘	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter
⌘	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
⌘	Vorherige	Vorherige	Vorherige	Vorherige
⌘	Spiele/Pause	Spiele/Pause	Spiele/Pause	Spiele/Pause
⌘	Nächster	Nächster	Nächster	Nächster
⌘	Helligkeit unten	Helligkeit unten	Helligkeit unten	Helligkeit unten
⌘	Helligkeit aufwärts	Helligkeit aufwärts	Helligkeit aufwärts	Helligkeit aufwärts
⌘	Alle auswählen	Alle auswählen	Alle auswählen	Alle auswählen
⌘	Kopie	Kopie	Kopie	Kopie
⌘	Einfügen	Einfügen	Einfügen	Einfügen
⌘	Schnitt	Schnitt	Schnitt	Schnitt
⌘	Suche	Suche	Suche	Suche
⌘	Home page	Zurück zum Desktop	Zurück zum Desktop	NA

Halten Sie die **Fn** Taste gedrückt und klicken Sie auf die **Fn** Taste, um die Fn-Funktion ein- und auszuschalten

Anweisung der Hintergrundbeleuchtung

1 Halten Sie die **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf die **Fn** Taste, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein / aus und wechseln Sie die Hintergrundbeleuchtung

2 Halten Sie **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf **Fn** Taste, erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. LED1, LED2, LED3, LED4 blinken 3 Sekunden lang gleichzeitig, wenn die Tastatur die hellste Hintergrundbeleuchtung erreicht.

3 Halten Sie **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf **Fn** Taste, verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. LED1, LED2, LED3, LED4 blinken 3 Sekunden lang gleichzeitig, wenn die Tastatur die dunkelste Hintergrundbeleuchtung erreicht.

4 Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Tastatur Akku nur 30% beträgt. Bitte laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn der Akku 10 Minuten lang aufgeladen wird.

Anweisung der Sonderzeichen

Drücken Sie **Fn** und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

% (5	[	& (6	]
/ (7 {	{	((8 [	[
) (9]	}	= (0)	}
? (12 \	;	' (13 ,	!
€ (14 €	€	* (15 + -	±
		L (16 @	@
N (17 ~	~	M (18 µ	µ

Anweisung der Sonderzeichen unter Android/Windows:

Drücken Sie **Fn** und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

" (2 ;	2	§ (3 3	3
/ (1 7 {	{	((8 [	[
) (1 9]	]	= (0)	}
? (12 \	\	Q (13 @	@
€ (14 €	€	* (15 + -	±
		L (16 @	@
N (17 ~	~	M (18 µ	µ

Anweisung der Hintergrundbeleuchtung

1 Halten Sie die **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf die **Fn** Taste, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein / aus und wechseln Sie die Hintergrundbeleuchtung

2 Halten Sie **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf **Fn** Taste, erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. LED1, LED2, LED3, LED4 blinken 3 Sekunden lang gleichzeitig, wenn die Tastatur die hellste Hintergrundbeleuchtung erreicht.

3 Halten Sie **Fn** Taste gedrückt, klicken Sie auf **Fn** Taste, verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. LED1, LED2, LED3, LED4 blinken 3 Sekunden lang gleichzeitig, wenn die Tastatur die dunkelste Hintergrundbeleuchtung erreicht.

4 Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Tastatur Akku nur 30% beträgt. Bitte laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn der Akku 10 Minuten lang aufgeladen wird.

Anweisung der Sonderzeichen

Drücken Sie **Fn** und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

% (5	[	& (6	]
/ (7 {	{	((8 [	[
) (9]	}	= (0)	}
? (12 \	;	' (13 ,	!
€ (14 €	€	* (15 + -	±
		L (16 @	@
N (17 ~	~	M (18 µ	µ

Anweisung der Sonderzeichen unter MacOS/iPadOS/iOS:

Drücken Sie **Fn** und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

% (5	[	& (6	]
/ (7 {	{	((8 [	[
) (9]	}	= (0)	}
? (12 \	;	' (13 ,	!
€ (14 €	€	* (15 + -	±
		L (16 @	@
N (17 ~	~	M (18 µ	µ

Anweisung der Sonderzeichen unter Android/Windows:

Drücken Sie **Fn** und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

" (2 ;	2	§ (3 3	3
/ (1 7 {	{	((8 [	[
) (1 9]	]	= (0)	}
? (12 \	\	Q (13 @	@
€ (14 €	€	* (15 + -	±
		L (16 @	@
N (17 ~	~	M (18 µ	µ

Verbindungsschritt für Apple iPads /iPhone

1 Schalten Sie die Tastatur ein
2 Drücken Sie **Fn** und **Fn** zusammen, LED1 blinkt kurz blau dann geht aus.

3 Drücken Sie **Fn** für 3 Sekunden, LED 1 blinkt blau schnell, die Tastatur geht in den Bluetooth-Pair-Modus

4 Schalten Sie Bluetooth ein, suchen und finden "Bluetooth 5.1 Keyboard", klicken.

5 Die Verbindung klappt

6 Eingabesprache einstellen

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt

Verbindungsschritt für Huawei Tablets

1 Schalten Sie die Tastatur ein
2 Drücken Sie **Fn** und **Fn** zusammen, LED1 blinkt kurz blau dann geht aus.

3 Drücken Sie **Fn** für 3 Sekunden, LED 1 blinkt blau schnell, die Tastatur geht in den Bluetooth-Pair-Modus

4 Schalten Sie Bluetooth ein, suchen und finden "Bluetooth 5.1 Keyboard", klicken.

5 Die Verbindung klappt

6 Eingabesprache einstellen

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt

Verbindungsschritt für Samsung Tablets

1 Schalten Sie die Tastatur ein
2 Drücken Sie **Fn** und **Fn** zusammen, LED1 blinkt kurz blau dann geht aus.

3 Drücken Sie **Fn** für 3 Sekunden, LED 1 blinkt blau schnell, die Tastatur geht in den Bluetooth-Pair-Modus

4 Schalten Sie Bluetooth ein, suchen und finden "Bluetooth 5.1 Keyboard", klicken.

5 Die Verbindung klappt

6 Eingabesprache einstellen

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt

Verbindungsschritt für Windows Tablets

1 Schalten Sie die Tastatur ein
2 Drücken Sie **Fn** und **Fn** zusammen, LED1 blinkt kurz blau dann geht aus.

3 Drücken Sie **Fn** für 3 Sekunden, LED 1 blinkt blau schnell, die Tastatur geht in den Bluetooth-Pair-Modus

4 Schalten Sie Bluetooth ein, suchen und finden "Bluetooth 5.1 Keyboard", klicken.

5 Die Verbindung klappt

6 Eingabesprache einstellen

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt

Verbindungsschritt für Mac

1 Schalten Sie die Tastatur ein
2 Drücken Sie **Fn** und **Fn** zusammen, LED1 blinkt kurz blau dann geht aus.

3 Drücken Sie **Fn** für 3 Sekunden, LED 1 blinkt blau schnell, die Tastatur geht in den Bluetooth-Pair-Modus

4 Schalten Sie Bluetooth ein, suchen und finden "Bluetooth 5.1 Keyboard", klicken.

5 Die Verbindung klappt

6 Eingabesprache einstellen

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt

Wie verbindet man die Tastatur mit Bluetooth

1 Halten Sie die **Fn** Taste gedrückt und klicken Sie dann auf die **Fn** Taste. Das blaue Licht leuchtet eine Sekunde lang auf und erlischt dann.

2 Halten Sie die **Fn** Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das blaue LED2-Licht blinkt schnell, die Tastatur wechselt in den Pairing-Status und wartet auf die Verbindung.

3 Befolgen Sie die vorherigen Schritte zum Kopplern und Verbinden, um Bluetooth 3 und Bluetooth 4 zu verbinden.

4 Halten Sie nach der Verbindung von zwei oder mehr Geräten die **Fn** Taste gedrückt **Fn** und **Fn** klicken **Fn** Sie **Fn** auf die Taste, um eine Verbindung zum entsprechenden Gerät herzustellen.

5 Die Verbindung klappt

6 Die Verbindung klappt

7 Die Verbindung klappt

8 Die Verbindung klappt