Worx Landroid SO500i Mähroboter

Einlagerung über längere Zeit (z.B. über den Winter)

ACHTUNG: Bevor Sie Ihren Landroid S über den Winter oder für eine längere Zeit einlagern, öffnen Sie die App und DEAKTIVIEREN Sie die Sperre, bevor Sie den Landroid ausschalten.

1. Laden Sie Ihren Landroid vollständig auf und schalten Sie ihn aus.

2. Trennen Sie das Netzkabel vom Strom und die Ladestation vom Begrenzungsdraht. Bewahren Sie beide Teile an einem sicheren, trockenen Ort auf.

3. Das Begrenzungskabel kann in der Erde gelassen werden. Dabei sollten die Enden geschützt werden, um Korrosion oder Oxidation bei Feuchtigkeit / Schneeverhältnissen zu verhindern.

4. Reinigen Sie das Gehäuse, die Hinterräder, den Messerteller, die Kontaktstifte, die Ladestreifen und die Messer mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Lappen. Bitte tragen Sie dabei Schutzhandschuhe.

5. Entnehmen Sie den Akku aus dem Landroid und lagern Sie ihn im Haus bei Zimmertemperatur. Auf diese Weise wird der Akku den Winter ungefährdet überstehen, ohne zwischenzeitlich geladen werden zu müssen. Alternativ, sofern Sie den Akku im Landroid belassen möchten, müssen Sie den Akku nach 3 Monaten aufladen.

6. Lagern Sie den Landroid sicher und trocken.

Weitere Informationen zur Einlagerung über den Winter, sowie zur Wartung und Pflege des Landroid Mähroboters finden Sie im bereitgestellten Benutzerhandbuch.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.