

AVM FRITZ!Fon C5

Bei ankommenden Anrufen werden keine Rufnummern angezeigt

Problembeschreibung: Das Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist, zeigt bei ankommenden Anrufen die Rufnummer des Anrufers nicht an oder die Rufnummer des Anrufers ist nur ganz kurz auf dem Display des Telefons sichtbar

oder

Das Telefon zeigt nicht an, welche Rufnummer der Anrufer angerufen hat.

Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!OS der FRITZ!Box.

Führe die hier beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch. Prüfe nach jeder Maßnahme, ob das Problem behoben ist.

1.1 - Textinformationen in FRITZ!Box aktivieren

Führe diese Maßnahmen nur durch, wenn du ein FRITZ!Fon im Einsatz hast.

2. Gib im FRITZ!Fon die nachstehende Tastenfolge ein und drücke die Gesprächstaste (Hörer abheben).



3. Lege nach ca. 3 Sekunden wieder auf.

Die Anzeige der Textinformationen kann mit #960*0* wieder deaktivieret werden.

4. 2 - Anzeigenamen in FRITZ!Box festlegen

Führe diese Maßnahme nur durch, wenn am Telefon zwar die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird, aber nicht die Rufnummer, die der Anrufer gewählt hat:

5. Klicke in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".

FRITZ				
	Übersicht			
	Internet			
Red	Telefonie:nleitung24.de			
Ċ,	Heimnetz			
(((s	WLAN			
\bigcirc	Smart Home			
0.	Diagnose			
()	System			
20	Assistenten			

6. Klicke im Menü "Telefonie" auf "Eigene Rufnummern".

FRITZ!
🕞 Übersicht
Internet
📞 Telefonie 🛛 🗠
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
BedicWeckrufonleitung2. de
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
DECT
💭 Heimnetz
💮 WLAN
Smart Home
🔍 Diagnose
() System
Assistenten

7. Klicke bei der jeweiligen Rufnummer auf die Schaltfläche [?] (Bearbeiten).

Telefor	ie > Eigene R	ufnummern			?
Rufn	ummern	Anschlusseinstellunge	n Sprach	übertragung	
Auf dies	er Seite können	Sie Ihre eigenen Rufnum	mern einrichten	und bearbeiten.	
Status	Rufnummer 🗘	Anschluss 🗘	Anbieter 🗘	Vorauswahl 🗘	
•	eelie	nungs	emie	nite ng	► 🕗 ×
				Liste drucken	Neue Rufnummer

8. Trage im Eingabefeld "Anzeigename" eine beliebige Bezeichnung ein.

Beispiel:

Du kannst für die Internetrufnummer 12345 den Anzeigenamen "VOIP_12345", "Anbieter_12345, "Arbeitszimmer", "privat" oder "12345" eintragen.

Tragen Sie hier d Anbieter bekomr	lie Anmeldedat men haben.	en für die Internettelefonie ein	, die Sie von Ihrem Internett	elefonie-
nmeldedaten				
Internetrufr	nummer verwe	nden		
Telefonie-Anblet	er		-	
Ortsvorw	Rufnummer	Anzeigename		
interesting	The statement	Privat	×	
TRAINING .	Sectore 1	Number	×	
No. of Concession, Name	-	No. of Concession, Name	×	
			Veitere Rufnummer	
			all station 7	
	nstellung für di	e Anmeldung verwenden		
Standardeir Ändern Sie die St deaktiviert habe E-Mail-Adresse	tandardeinstel n.	lung nur dann, wenn Sie den Ti	elekomdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Ändern Sie die St deaktiviert habe E-Mail-Adresse	tandardeinstel n.	lung nur dann, wenn Sie den Ti	elek əmdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Ändern Sie die St deaktiviert haber E-Mail-Adresse Veitere Einstellunge Veitere Einstellunge	tandardeinstel n. m . en zur Rufnum	lung nur dann, wenn Sie den Ti	elek əmdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Ändern Sie die St deaktiviert haber E-Mail-Adresse Veitere Einstellunge Veitere Einstellunge DTMF-Übertragu	tandardeinsteil n. en a en zur Rufnum ing	lung nur dann, wenn Sie den Ti Immer RTP oder Inband	elek mdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Ändern Sie die St deaktiviert habei E-Mail-Adresse Veitere Einstellunge DTMF-Obertragu Verere Einstellunge	tandardeinstel n. en zur Rufnum ing en zur Verbind	lung nur dann, wenn Sie den Tr anner RTP oder Inband	elek mdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Andern Sie die St deaktiviert haber E-Mail-Adresse Veitere Einstellunge Veitere Einstellunge DTMF-Übertragu Veitere Einstellunge	tandardeinstel n. en zur Rufnum ng en zur Verbind ; immer über ei	Iung nur dann, wenn Sie den Ti Immer RTP oder Inband Iung ine Internetverbindung	elek mdienst "My Login" na	chträglich
Standardeir Andern Sie die St deaktiviert habei E-Mail-Adresse Keltere Einstellunge DTMF-Obertragu Meitere Einstellung DTMF-Obertragu Falls ihr internet: aktivieren Sie die	tandardeinstel n. en zur Rufnum ing en zur Verbind ; immer über ei anbieter die se ese Option, we	Iung nur dann, wenn Sie den Ti Immer RTP oder Inband Iung parate Internettelefonie-Verbir n es sich um eine Rufnummer	elek mdienst "My Login" na	im reserviert, ndelt.
Standardeir Andern Sie die St deaktiviert habei E-Mail-Adresse Veitere Einstellunge Veitere Einstellunge DTMF-Übertragu PTMF-Übertragu Reitere Einstellunge Falls ihr Internet aktivieren Sie die	tandardeinstell n. en zur Rufnum ing en zur Verbind ; immer über ei anbieter die se ese Option, wei r Anbieter	Iung nur dann, wenn Sie den Tr Immer RTP oder Inband Iung parate Internettelefonie-Verbin nn es sich um eine Rufnummer	elek mdienst "My Login" na - idu og für eigene Rufnumme - anderen Anbieters ha	rn reserviert, ndelt.

9. Klicke zum Speichern der Einstellungen auf "OK".

10.3 - Rufnummernanzeige (CLIP) in FRITZ!Box aktivieren

Führe diese Maßnahmen nur durch, wenn das Telefon mit einer analogen Nebenstelle (z.B. "FON 1") verbunden ist:

11. Klicke in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".



12. Klicke im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".



13. Klicke bei dem betreffenden Telefon auf die Schaltfläche [?] (Bearbeiten).

Telefonie > Telefoniegeräte						
Geräteübers	sicht E-Ma	il RSS-I	Nachrichten	Internetrac	lio / Podcast	Live-E >
Hier können Sie Anrufbeantwort	alle mit der FRITZ ter, Faxgeräte und	lBox verbunder Türsprechanlag	en und integriert en einrichten und	en Telefoniege I bearbeiten.	eräte wie Telefor	ne,
Name 👶	Anschluss 🗘	Rufnummer ausgehend 🗘	ankommend 🗘	intern O		
Telefon	FON 1	•	alle	**1		×
			Lis	ste drucken	Neues Gerät	einrichten

- 14. Klicke oben auf die Registerkarte "Merkmale des Telefoniegerätes".
- 15. Aktiviere die Option "Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)".

Telefoniege	rät am Anschluss FOI	N1	()
Telefon	Klingelsperre	Merkmale des Telefoniegerätes	
Aktivieren Sir Eiger Ih Rufni FRITZ ei Anklo Venn Signa Anrut Anko	e die gewünselten Kom ne Rufwammer unterdrü gene Rufnummer wird ummer des Anrufers an (!Box überträgt die Rufn rweiterter Modus infacher Modus opfen o während eines Telefon uton. f abweisen bei besetzt (mmende Anrufe werde	nfort- und Leistungsmerkmale icken (CLIR). I dem Angerufenen nicht angezeigt. zeigen (CLIP). nummer des Anrufers an das angeschlossene Telef nats ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen Busy on Busy). n abgelehnt, wenn über das Telefon bereits ein Ger	oniegerät. , dann hören Sie einen spräch geführt wird.
Die Fl Die Fl Telefo Telefo	Nachrichten am Telefo RITZ!Box informiert Sie onie-Anbieters befinder oniegerätes.	on signalisieren (MWI) über das Telefon, ob sich neue Nachrichten in der 1. Bei neuen Nachrichten finden Sie einen Eintrag i	Mailbox Ihres in der Anrufliste Ihres
Infor G für	nationen senden) nur bei der ersten ne) bei jeder neuen Nach] neue Sprachnachrich] neue E-Mail] neues Fax	uen Nachricht vricht it	

16. Wenn nur die Rufnummer des Anrufers angezeigt werden soll, aktiviere die Option "einfacher Modus".

Wenn zusätzlich zur Rufnummer des Anrufers angezeigt werden soll, welche Rufnummer der Anrufer gewählt hat, aktivieren Sie die Option *"erweiterter Modus"*.

17. Klicke zum Speichern der Einstellungen auf "OK".

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.