

DENQBAR DQ-2100

Überlastungsschutz zurücksetzen

Wenn dein DENQBAR-Stromerzeuger nach einer Überlastung nur noch schwer anspringt und anschließend keine Spannung mehr liefert, kann der Überlastschutz angesprochen haben.

Dass der Motor weiterhin läuft, bedeutet nicht automatisch, dass der Generator auch Strom erzeugt.

Versuche zunächst einen vollständigen Neustart ohne angeschlossene Verbraucher:

1. Schalte den Generator vollständig aus und stelle den Hauptschalter auf **OFF beziehungsweise STOP**.

2. Ziehe sämtliche angeschlossenen Geräte aus den Steckdosen des Generators.

3. Warte einige Minuten, damit sich das Gerät abkühlen kann.

4. Prüfe, ob am Bedienfeld ein **AC-Reset beziehungsweise ein rückstellbarer Überlastschutz für die 230-V-Steckdose** vorhanden ist. Falls ja und dieser ausgelöst hat, kannst du ihn bei ausgeschaltetem Generator zurücksetzen.

5. Starte den Generator anschließend ohne angeschlossene Verbraucher erneut.

6. Kontrolliere, ob die Betriebsanzeige aufleuchtet und auf dem Display wieder eine Ausgangsspannung angezeigt wird.

Wichtig: Der möglicherweise vorhandene Schalter **DC-Reset** ist ausschließlich für den 12-V-Gleichstromanschluss zuständig. Er stellt die 230-V-Stromversorgung nicht wieder her.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.