

Gebrauchsinformation

Warnung:

- 1: Halten Sie den Inhalt dieser Packung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- 2: Dieses Produkt ist für den Einsatz mit verschiedenen E-Liquid Stärken konzipiert, wenn Sie in direkten Kontakt mit dieser Flüssigkeit kommen, bitte waschen Sie Ihre Hände und Unterarme gründlich.

Die Aussetzung gegenüber einer solchen Flüssigkeit kann schädlich sein, sollte sie in die Augen gelangen, bitte mit kaltem Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe suchen. Bei Verschlucken, mund ausspülen und sofort ärztliche Hilfe suchen.

Wenn Sie ärztliche hilfe beanspruchen, bitte das Produktdatenblatt bereithalten.

- 3: Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- 4: Nicht verwenden, wenn Sie eine Herzerkrankung, schwere Hypertonie oder Diabetes haben.
- 5: Die Warnung Im Folgenden gilt nur, wenn dieses Produkt mit E-Liquid gefüllt ist, die Nikotin enthält. Dieses Produkt enthält Nikotin, das eine sehr süchtig machende Substanz ist.
- 6: Verwendung unter 18 Jahren verboten

Lieferumfang:

1*iBOX TC 60W BOX MOD Akku
1*Top Fill Tank
1*Extra Coil
1*Micro USB Kabel

1*Extra Glasrohr
1*Anleitung
1*Geschenke-Box

TANK: Top Refill Tank

Eigenschaften:

Tank: Top Refill Tank

Fassung: 510 (Geeignet für 510 Gewindebatterie)


Kapazität: 2,0 ml

Verdampferköpfe: 0,3 ohm

Heiz-Verdampferköpfe, geeignet für 20-80W-Vape-Mods

Einfaches Nachfüllen möglich, Luftstrom kann eingestellt werden

Metallbasis aus rostfreiem Stahl, abnehmbarer Drip Tip



Anleitung:

Wie wird das e-Liquid eingefüllt:

Beim Füllen, nur eine Flasche verwenden, die eine Düse hat, die in die Öffnung des Tanks passt. Das ist 2,1 Millimeter breit

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob alle Verbindungen dicht sind, bevor Sie das e-Liquid einfüllen.

1. Lösen Sie das Top-Kappe.
2. Verwenden Sie das Loch am Rand, um das e-Liquid einzufüllen, vermeiden Sie dabei jedoch, dass das e-Liquid in das zentrale Luftloch eingefüllt wird.



3. Schrauben Sie danach das Top-Kappe wieder auf die e-Zigarette.
4. Schütteln Sie den Tank und lassen Sie die e-Zigarette für 5 Minuten stehen, um sicherzustellen, dass das Liquid in den Baumwolldocht eingezogen ist. Anderenfalls kann es zu einem verbrannten Geschmack kommen.
5. Schalten Sie die e-Zigarette an und genießen Sie sie. Für die beste Dampferfahrung und mehr Dampf, empfehlen wir die Verwendung von ≈50% VG e-Liquids. Die Spule muss regelmäßig ausgetauscht werden, normaler Weise hält eine Spule 2-3 Wochen, abhängig davon wie oft die e-Zigarette verwendet wird. Sollten Sie einen neuen Verdampferkopf oder einen neuen Tank benötigen, empfehlen wir solche für Mods/Akkuträger für 30-40 Watt. Ist der Tank und der Akkutträger verbunden, schalten Sie ihn nicht ohne eingefülltes e-Liquid ein.

Wie wechselt man den Verdampferkopf:



Achten Sie darauf, dass sich dabei kein e-Liquid im Tank befindet.

1. Schrauben Sie die untere Metallbasis ab, auf der sich der Verdampferkopf befindet.
2. Lösen Sie den Verdampferkopf und ersetzen Sie diesen durch einen neuen.
3. Danach können Sie die Basis wieder auf den Deckel aufschrauben.

Füllen Sie 2-3 Tropfen vom e-Liquid in den Verdampfer, bevor Sie den Tank mit dem e-Liquid auffüllen.

Passen Sie Größe des Luftlochs in der Metallbasis an, um den Luftstrom zu steuern.

Akku: 60W TC BOX MOD

Eigenschaften:

- *Eingebauter 2200mah Akku
- *Temperaturkontrolle
- *Temperatur Wattage: 212°F-600°F, 100°C-315°C
- *Variabler Bereich: 7W bis 60W
- *OLED Display
- *Wird durch ein Micro USB-Kabel geladen, 510 Fassung

Geeignet für 510 Gewindebehälter. System, mit dem der elektronische Zigaretten- oder Nachfüllbehälter kompatibel ist.

- *Der Akku hat eine Zink-und Aluminiumlegierung
- *10 Sekunden abgeschnitten Sicherheitsmerkmal
- *Kurzschlusschutz
- *Verpolungsschutz
- *Hohe Temperaturschutz
- *Batteriewechselanzeige
- *Überentladungsschutz



Wie verwendet man den Mod?

Mit 5 schnellen Klicks schaltet man die e-Zigarette an. Halten Sie die Taste gedrückt, während des Dampfens. Drückt man erneut 5 Mal auf die Taste, schaltet sich der Akku wieder aus.

- *5 schnelle Klicks um ihn anzuschalten
- *Erneut 5 Klicks um ihn auszuschalten
- *Mit 3 schnellen Klicks wechseln Sie den Modus zwischen VW/TEMP NI/TEMP T /TEMP SS316
- *Mit 2 schnellen Klicks stellen Sie den Temperaturmodus (°F/°C) ein

Elektrische Leistung: 7w bis 60w

Drücken Sie die "+" oder "-" Taste, um die für Sie perfekte Leistung einzustellen.

Empfohlene Leistung für ein besseres Dampferlebnis

0 2ohm Tank: 45W-60W

0 3ohm Tank: 30W-50W

0 5ohm Tank: 25W-45W



TC Modus: TEMP NI (Nickel)/ TEMP TI (Titanium)


TEMP SS316 (Edelstahl 316)

TC Grenzen: 212°F-600°F/100°C-315°C


*3 schnelle Klicks, um den bevorzugten Modus basierend auf dem Heizdraht des Tanks zu wählen. (Ni/Ti/SS316 optional)

*Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um die ideale Temperatur für einen perfekten Dampf-Geschmack zu wählen.

TEMP (°F)



TEMP (°C)



Laden Sie den Box-Mod-Akku über den Micro-USB-Port auf, der sich auf der Unterseite befindet. Verwenden Sie dabei das beiliegende Micro-USB-Kabel.

*Der Akku lädt innerhalb von 2-3 Stunden vollständig auf, wenn das Ladekabel über ein Netzteil angeschlossen ist.

*Lädt man den Akku über den PC, kann es 3-4 Stunden dauern, bis er vollständig aufgeladen ist.

*Auf dem OLED-Display wird dabei angezeigt, dass er im Lade-Modus ist.

*Der Display zeigt "fully charged" an, wenn der Akku voll geladen ist.

Akku-Leistung:

Der Akku hält bei einer moderaten Dampfweise 1 bis 2 Tage, wenn der Akku voll geladen wurde.

Ist eine höhere Wattzahl ausgewählt worden, dann ist der Akku schneller leer.

Bei Nichtgebrauch den Akku durch 5 schnelle Klicks ausschalten, dies schont den Akku.

FAQ:

Q: Wie verwende ich eine e-Zigarette? Ist es so, wie bei einer traditionellen Zigarette?

A: e-Zigaretten unterscheiden sich von herkömmlichen Zigaretten. Bei der normalen Zigarette saugt man über die Lippen. Bei der e-Zigarette mit einem Box-Mod, zu der die TC 60W gehört, wird das Mundstück direkt in den Mund genommen, dann muss der Powerknopf gedrückt werden und der Dampf kann dann in die Lunge eingeatmet werden.

Q: Warum bildet das e-Liquid Blasen, nach dem ich es in den Tank eingefüllt habe?

A: Diese Blasen sind normal, weil die Baumwolle vom Docht die Flüssigkeit absorbiert.

Q: Warum ist meine e-Zigarette undicht?

- A: 1. Bitte überprüfen Sie den Coil und die Metallbasis, dass diese korrekt angeschlossen und dicht sind.
2. Wir empfehlen =50% VG e-Liquid für diesen Tank; dieses Liquid können Sie auch bei uns im Shop finden.
3. Spule muss sich ändern.

Q: Warum knistert das e-Liquid während des Dampfens?

- A: Das ist normal, da das Gerät anfängt zu arbeiten und der Verdampferkopf das e-Liquid schnell erhitzt, kann es vorkommen, dass es knistert.

Q: Warum erscheint es "Pop" -Rauschen und einige e-Flüssigkeit spucken beim Vaping aus?

- A: Das ist normal, du musst einfach deine Watt / Temp. Es erscheint normalerweise, wenn es nicht für lange Zeit oder zu höhere Watt / Temp-Einstellung verwendet wird.

Q: Warum erzeugt meine e-Zigarette einen Dampf mit verbranntem Geschmack?

- A: 1. Wenn Sie einen neuen Tank oder Verdampferkopf verwenden, warten Sie bitte 5 Minuten, nach dem Sie das e-Liquid eingefüllt haben. Damit stellen Sie sicher, dass der Baumwolldocht das Liquid aufgenommen hat.


2. Die Leistung oder die Temperatur ist zu hoch, stellen Sie diese niedriger ein.
3. Sollte sich nichts verändern, wäre es ratsam einen neuen Coil einzusetzen.

Q: Das Mundstück und/oder der Dampf wird zu heiß, wenn man dampft?

A: Bitte verwenden Sie den Mund und nicht die Lippen, um zu dampfen.

Q: Warum produziert meine e-Zigarette wenig bis gar kein Dampf während des Dampfens?

- A: 1. Bitte halten Sie die Power-Taste gedrückt während des Dampfens.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Tank und der Akku richtig miteinander verbunden sind.
 3. Sollte dies nicht helfen, stellen Sie eine höhere Leistung ein.
 4. Spule muss sich ändern.
 5. Wenn der Tank eine lange Zeit nicht verwendet worden ist, sollten Sie das Mundstück bedecken, dann die e-Zigarette auf den Kopf stellen



und den Tank schütteln. So reinigen Sie den Tank vom übrig gebliebenen Wasserdampf.

Q: Warum erwärmt sich der Akku und der Automizer?

A: Das ist normal, denn es handelt sich hier um eine e-Zigarette mit starker Leistung. Dadurch erzeugt es Wärme während des Dampfens.

F: Warum ändert sich der Spulenwiderstand beim Vaping?

A: Das ist normal; Mit dem Anstieg der Spulentemperatur erhöht sich der Spulenwiderstand.

Q: Wie oft sollte ich den Verdampferköpfe wechseln?

A: Normalerweise kann ein Coil 2-3 Wochen verwendet werden, es ist abhängig, wie oft Sie die e-Zigarette verwenden.

Q: Warum steht "check atomizer" auf dem Display?

A: Wenn diese Fehlermeldung auf dem Display erscheint, dann bedeutet es, dass der Akku keine Verbindung zum Zerstäuber hat. Da dies nicht gut ist, verwenden Sie bitte folgende Schritte, dies sollte helfen, damit die Fehlermeldung verschwindet:

1. Schrauben Sie den Tank und den Akku auseinander und danach wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bestandteile fest zusammen schrauben.
2. Drehen Sie bitte den Coil erneut ein, vielleicht ist der Coil zu locker.
3. Ersetzen Sie den Coil durch einen neuen, vielleicht ist dieser defekt.

Q: Warum erscheint "warning short" auf dem Display?

1. Kontrollieren Sie den Akku, vielleicht ist dieser zu schwach. Sollte dies so sein, laden Sie ihn bitte und danach sollte es wieder funktionieren.
2. Überprüfen Sie den Coil, vielleicht ist die Spule zerbrochen. Ist dies der Fall, bitte einen neuen Coil einsetzen.

A: Wenn der Tank eine lange Zeit nicht verwendet worden ist, sollten Sie das Mundstück bedecken, dann die e-Zigarette auf den Kopf stellen und den Tank schütteln. So reinigen Sie den Tank vom übrig gebliebenen Wasserdampf.

Q: Wo kann ich Informationen über THORVAP beziehen, über neue Produkte oder andere Promotion-Aktionen?

A: Sie können uns auf Facebook

folgen  /ThorvapOnline



Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Unser Support ist gerne für Sie da und hilft Ihnen.

Service Email: info@noto-tech.com

EEE Recycling:

Dieses Produkt sollte nicht als Hausmüll behandelt werden, stattdessen sollte es in der Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten, entsorgt werden.

Batterie Recycling:

Die Batterie dieses Produktes sollte nicht als Hausmüll behandelt werden, stattdessen sollte es an der anwendbaren Batteriesammelstelle für das Recycling, entsorgt werden

Herstellerangaben:

Unternehmen: Shenzhen Noto-Tech Electronics Co., Ltd
Adresse: Raum D, Stock 7, Nr. 868 Meilong Straße,
Longhua Straße, Bao'an Bezirk, Shenzhen, China

Verantwortliche Person Details:

Name: Eric Wong

Kontaktdaten: info@noto-tech.com

Dieses Produkt entspricht folgenden Angaben:

- Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2014/30 / EU
- Beschränkung der Gefahrstoffrichtlinie 2011/65 / EU
- Tabakwaren Richtlinie (2014/40 / EU)

Made in China



ROHS



CE