

GF-09 GPS Tracker

Bedienungsanleitung



Erstellt von Bedienungsanleitung24. Diese Bedienungsanleitung dient nur zu Ihrer Information. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

Vorbereitung

1. Prüfen Sie, ob das Gerätemodell in einem einwandfreiem Zustand.
2. Deaktivieren Sie die PIN Abfrage für Ihre SIM Karte. Legen Sie diese dafür in ein geeignetes Handy und deaktivieren darüber die PIN Abfrage.
3. Die SIM Karte muss für die Funktionen GPRS, SMS und Anrufer-ID aktiviert sein.
4. Einschalten: Halten Sie die Power Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Tracker zu starten. Das rote Licht blinkt 30 Sekunden lang langsam, bevor das Gerät online geht.
5. Ausschalten: Halten Sie die Power Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät herunterzufahren. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus. Das Gerät schaltet sich 30 Sekunden später automatisch aus und das rote Licht erlischt.

Download App



Suchen Sie in Google PlayStore oder im AppleStore nach der App **GPS365** und installieren Sie diese. Alternativ können Sie auch den QR-Code scannen.

Zugriff vom PC: www.365GPS.com

App-Login: Auf dem Gerät finden Sie eine 15-stellige Nummer, die Sie beim Login eingeben müssen. Die werkseitige Standardeinstellung für das Passwort ist 123456.

SMS-Befehle

000#number# - Verbindliche Master-Nummer

Beispiel: 000#13812345678#

Es werden bis zu drei Mobiltelefonnummern unterstützt, die gebunden werden können.

111 - SMS-Aufzeichnung

Antwort: Start recording 10

Einmalige Aufnahme von 10 Minuten (Nur mit Speicherkarte).

555 - ALLE-Funktionen ausschalten

Antwort: Turn off all functions.

222 - Sprachsteuerung Aufnahme

Antwort: sound record 10

Das Gerät zeichnet automatisch auf, wenn 60 dB erkannt werden. Loop-Aufnahme mit jeweils 10 Minuten.

333 - Umgebungsgeräuschsignal

Antwort: record call alarm

Das Gerät ruft Ihre Nummer an, wenn ein verdächtiges Geräusch zu hören ist.

666 - Vibrationsalarmmeldung

Antwort: turn on motion sms alarm

Das Gerät sendet automatisch eine SMS an die Master-Nummer, wenn es Vibrationen erkennt.

777 - Vibrationsalarmruf

Antwort: Vibration call alarm

Das Gerät wählt automatisch die Master-Nummer, wenn es Vibrationen erkennt.

789 - 10 Sekunden aufzeichnen und in die App hochladen

Antwort: Sending voice

Das Gerät zeichnet 10 Sekunden auf und lädt die Aufnahme in die App hoch.

999 - SMS-Ortung

Antwort: I device location

Standort des Geräts abfragen.

md#seconds# - Ändern des Upload-Intervalls für die Positionierung

Beispiel: md#10#

Antwort: md#10# -OK

10-60 Sekunden werden unterstützt.

time#minutes - Ändern Sie das Minuten-Upload-Intervall.

Beispiel: time#5

Antwort: time#5

1-120 Minuten werden unterstützt.

heartbeat#time# - Zeiteinstellung für das Heartbeat-Paket

Antwort: heartbeat#time#

Es werden 10 bis 120 Sekunden unterstützt.

123#1 - Track-Upload aktivieren

Antwort: OK/ON

Der Upload ist standardmässig nicht aktiviert. Senden Sie eine SMS, um es zu aktivieren.

123#0 - Track-Upload deaktivieren

Antwort: OFF

pwrst – Passwort auf Werkseinstellung zurücksetzen

123456

1122 – Gerät zurücksetzen

Antwort: OK

Das Gerät ist nach etwa einer Minute wieder betriebsbereit.

imei# - Überprüfen Sie die IMEI-Nummer

15-stellige Nummer

Wenn der IMEI-Barcode verloren geht, kann er per SMS abgerufen werden.

SYSRST# - Starten Sie das Gerät neu

Antwort: Restart in 1 minute

LED#on / LED#off - LED ein- / ausschalten

Antwort: ON; OFF

LED-Licht ein / LED-Licht aus

Laden und automatisches Starten: Wenn sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand befindet, schliessen Sie es an die Stromversorgung an. Es wird automatisch gestartet, wenn die Spannung 3,7 V erreicht hat.

SOS: Halten Sie die SOS-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät ruft direkt den Notfallkontakt an.