

Radio-Handbuch

Dieses tragbare Radio ist als Notfunkgerät konzipiert. Das Radio ist in einen 500mAh Li Akku eingebaut.

Der Akku kann über Micro-USB, Handkurbel und Solarpanel aufgeladen werden und kann auch mit AAA-Akkus betrieben werden.

Darüber hinaus kann das Radio Telefone nach Bedarf aufladen.

Das Radio empfängt AM / FM-Bänder, sodass Sie von überall aus auf dem Laufenden bleiben können. Eine eingebaute LED-Taschenlampe bietet bei Bedarf eine Lichtquelle.



Merkmal:

FM / AM / Sirene

Stromschalter

Funkschalter / Lautstärke

MELODIE

Handkurbel

DC IN 5V

DC OUT

LED-Licht

Lautsprecher

LED-Licht / Mobiler Ladeschalter

Antenne

Parameter:

Solarenergie: 0,2W

Dynamoleistung: 2W

LED: 45.000 MCD

Radiofrequenz: FM: 76-108 MHz / 87. 5-108 MHz; AM: 520-1710 kHz

DC IN / USB IN 5V

DC OUT: 5V

Li-Batterie: 500 mAh / 3,7 V.

AAA-Batterien: 3 * 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betrieb:**1. LED-Taschenlampe:**

Schalten Sie die LED-Taschenlampe ein, indem Sie oben am Radio das Licht auswählen.

Warnung: Vermeiden Sie es, das Licht direkt in die Augen zu richten, da dies zu Schäden führen kann.

2. Einschalten des Radios:

2.1. Drehen Sie den Lautstärkereglern an der Seite des Radios, um ihn einzuschalten.

2.2. Wählen Sie FM / AM-Empfang.

2.3. Laden Sie den Kanal auf, indem Sie den seitlichen Tune-Regler drehen.

Sie können die Ausrichtung und Länge der Antenne anpassen, um ein stärkeres Signal zu finden.

3. Aufladen mobiler Geräte:

Ihr Radio kann auch zum Laden anderer kleiner Geräte in Notsituationen verwendet werden.

Schließen Sie ein USB-Kabel (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) an den 5-V-DC-OUT-Anschluss an der Seite des Radios an.

4. Sie können entweder den eingebauten Akku verwenden:

- Um den internen Akku als Ladequelle zu verwenden, stellen Sie den Ladeschalter auf Power
- Um AAA-Batterien als Ladequelle zu verwenden, schieben Sie den Ladeschalter auf Batterie.
- Um Ihr Mobilgerät zum Laden anzuschließen, schieben Sie die LED-Leuchte / den mobilen Ladeschalter oben am Radio auf Mobile Charge.

BEACHTEN:

1. Bitte drehen Sie die Handkurbeln um 120 Umdrehungen, um sicherzustellen, dass der Li-Teig in gutem Zustand ist und die Produktfunktion nach jedem Gebrauch ausgeschaltet wird.

2. Stellen Sie beim Anlassen der Hand zum Aufladen sicher, dass alle Funktionen ausgeschaltet sind, insbesondere das Aufladen des Mobiltelefons oder der anderen digitalen Geräte. Schalten Sie das Mobiltelefon oder die anderen digitalen Produkte aus, da dies den Ladeeffekt beeinflusst .

3. Bitte nehmen Sie die AAA-Batterien heraus, wenn Sie sie nicht verwenden.