# AVM FRITZ!Fon C5

## Kurzwahlen verwenden

Durch langes Drücken der Kurzwahltasten am FRITZ!Fon habt ihr schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Rufnummern. Die Tasten 2 bis 9 könnt ihr selbst mit Rufnummern belegen, um ausgewählte Teilnehmer noch schneller zu erreichen.

1. **Übersicht: Belegung der Kurzwahltasten**

| Taste | Funktion |
|---|---|
| 0 | Menü "Internetdienste" aufrufen |
| 1 | Anrufbeantworter anwählen |
| 2 - 9 | Kurzwahlen 02-09 des FRITZ!Box-Telefonbuches anwählen |
| * | Klingelsperre aktivieren/deaktivieren* |
| # | Tastensperre aktivieren/deaktivieren |

*ankommenden Anrufe werden weiterhin durch rote LED signalisiert

Bedienungsanleitung24.de

2. Klickt in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf **"Telefonie"**.

3. Klickt im Menü **"Telefonie"** auf **"Telefonbuch"**.

4. Klickt auf die Registerkarte **"Telefonbuch"** bzw. auf den Link **"Telefonbuch wechseln"** und aktiviert in der Liste die Option **"Telefonbuch"**.

---

*Hinweis: Der Link "Telefonbuch wechseln" ist nur vorhanden, wenn ihr mehrere Telefonbücher in der FRITZ!Box eingerichtet habt. Wenn der Link nicht vorhanden ist, befindet ihr euch bereits im richtigen Telefonbuch.*

5. Klickt bei dem Telefonbucheintrag, den ihr auf einer Kurzwahltaste speichern möchtet, auf die Schaltfläche **(Bearbeiten)**.

6. Wählt in der Ausklappliste **"Rufnummer"** eine Rufnummer aus.

7. Tragt im Feld **"Kurzwahl"** eine Ziffer zwischen 2 und 9 ein.

---

*Wichtig: Die Kurzwahl darf noch keinem anderen Telefonbucheintrag zugewiesen sein. Falls die Kurzwahl bereits existiert, müsst ihr diesen Telefonbucheintrag zunächst ändern.*

8. Klickt zum Speichern der Einstellungen auf **"OK"**.

9. Wiederholt die Schritte 4. bis 7. für jeden Telefonbucheintrag, den ihr über eine Kurzwahl anwählen möchtet.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*