

Simvalley ZX-2902 Seniorenhandy

SOS-Kontakte einstellen

Es können bis zu sechs SOS-Kontakte gespeichert werden. Diese werden bei Auslösen der SOS-Taste der Reihe nach angerufen, bis ein Kontakt den Anruf annimmt und bestätigt.

Als sechster SOS-Kontakt ist standardmäßig 112 hinterlegt!

1. Sendet eine SMS mit folgendem Inhalt an das Handy:

   *#call#(Entsprechender Zahlen-Befehl, siehe Tabelle)#Rufnummer des SOS-Kontakts)#

SOS-Kontakt	SMS-Befehl
1	*#call#5#(Rufnummer)#
2	*#call#6#(Rufnummer)#
3	*#call#7#(Rufnummer)#
4	*#call#8#(Rufnummer)#
5	*#call#9#(Rufnummer)#
6	*#call#10#(Rufnummer)#

2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drückt innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.

Bleiben SOS-Kontakte leer, wird der nächste gespeicherte Kontakt angerufen. Sind keine SOS-Kontakte hinterlegt, wird z.B. direkt der SOS-Kontakt Nr. 6 (112) angerufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.