# Simvalley ZX-2902 Seniorenhandy

## SOS-Kontakte einstellen

Es können bis zu sechs SOS-Kontakte gespeichert werden. Diese werden bei Auslösen der SOS-Taste der Reihe nach angerufen, bis ein Kontakt den Anruf annimmt und bestätigt.

**Als sechster SOS-Kontakt ist standardmäßig 112 hinterlegt!**

1. Sendet eine SMS mit folgendem Inhalt an das Handy:

   *#call#(Entsprechender Zahlen-Befehl, siehe Tabelle)#Rufnummer des SOS-Kontakts)#

| SOS-Kontakt | SMS-Befehl |
|---|---|
| 1 | *#call#5#(Rufnummer)# |
| 2 | *#call#6#(Rufnummer)# |
| 3 | *#call#7#(Rufnummer)# |
| 4 | *#call#8#(Rufnummer)# |
| 5 | *#call#9#(Rufnummer)# |
| 6 | *#call#10#(Rufnummer)# |

2. Bei SMS-Empfang erklingt ein Signalton. Drückt innerhalb von 30 Sekunden die Radio-Taste, um die Einstellungen der SMS zu übernehmen.

Bleiben SOS-Kontakte leer, wird der nächste gespeicherte Kontakt angerufen. Sind keine SOS-Kontakte hinterlegt, wird z.B. direkt der SOS-Kontakt Nr. 6 (112) angerufen.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*