# Technaxx TX-28 Easy IP Kamera Set

## Kamera mit Monitor koppeln

1. Monitor seitlich links anschalten.
   **Menü** Taste so lange gedrückt halten, bis alle 8 Symbole angezeigt werden.

   Dann auf das **Zahnradsymbol** gehen und mit **OK** Taste bestätigen.

2. Auf **Zurücksetzen Werkseinstellung** gehen und **OK** Taste drücken.

3. Mit **JA** bestätigen.

4. Danach auf **Language** gehen und mit **OK** bestätigen.

5. **2x nach rechts** drücken, um die deutsche Sprache auszuwählen.
   Mit **OK** bestätigen.

6. Ganz nach oben auf **Kamera koppeln** gehen.

7. Mit **OK** bestätigen und auf **Cam1** gehen.

8. **OK** Taste drücken, bis **Kopplung...** erscheint.

9. Dann **sofort** den **Kopplungsknopf** am Kamerakabel (innerhalb 2 Sekunden) drücken.
   Die Kamera verbindet sich dann automatisch mit dem Monitor.

10. Im Display erscheint **Gekoppelt**.

11. Dann **3x** die Taste **Menü** drücken, um das Live Bild anzeigen zu lassen.

Bei Verwendung mehrerer Kameras: Auf **Kamera koppeln** gehen, danach **Cam2** auswählen und koppeln, wie oben beschrieben. Vorgang nach Bedarf wiederholen, bis alle Kameras gekoppelt sind.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*