# Doro Primo 366

## Direktwahltasten (M1-M2) belegen

**Die Kontakte für die Direktwahltasten müssen bereits im Telefonbuch gespeichert sein. Eine manuelle Eingabe einer Nummer ist nicht möglich.**

1. Drücke **Menü**.

2. Wähle **Telefonbuch** und bestätige mit **OK**.

3. Selektiere einen Kontakt für die **M1** Taste.

4. Drücke **Optionen**, wähle **Direktwahl belegen** und bestätige mit **OK**.

5. Selektiere die Zeile **M1** und drücke **Speichern**.

Bestätige die Abfrage "Speichern?" mit **Ja**.

6. Wiederhole die genannten Schritte für die Belegung der M2 Taste.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*
*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*