

Gigaset easy HX

Schnellwahltasten A und B aktivieren-deaktivieren

Die Display-Tasten **A** und **B** können mit einer Rufnummer belegt werden. Sobald die Taste dann gedrückt wird, wird die hinterlegte Nummer gewählt.

1. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



2. **TASTEN ERSTMALIG BELEGEN**

Im Ruhezustand auf die Taste **A** oder **B** drücken. Mit **OK** bestätigen.

3. Jetzt Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
   Anschließend den Namen eingeben und wieder mit **OK** bestätigen.

4. Ist der Kontakt bereits im Telefonbuch gespeichert, drücke die Telefonbuch-Taste und wähle den entsprechenden Kontakt und bestäige mit **OK** Nummer und Name.



5. Wähle **OK** (Häkchen sichtbar), damit die Schnellwahl-Taste aktiviert ist.

6. **TASTENBELEGUNG ÄNDERN**

Drücke die **Menü-Taste**, blättere zu **Anruf-Manager** und bestätige mit **OK**.



7. Wähle **Displaytaste Funktion A/Funktion B** und drücke **OK**.

8. Jetzt Rufnummer und Name eingeben und mit **OK** bestätigen.

9. Ist der Kontakt bereits im Telefonbuch gespeichert, drücke die Telefonbuch-Taste und wähle den entsprechenden Kontakt und bestäige mit **OK** Nummer und Name.



10. Wähle **OK** (Häkchen sichtbar), damit die Schnellwahl-Taste aktiviert ist.

11. **SCHNELLWAHLTASTEN DEAKTIVIEREN**

Drücke die **Menü-Taste**, blättere zu **Anruf-Manager** und bestätige mit **OK**. Wähle **Displaytaste Funktion A**/**Funktion B** und drücke **OK**. Blättere nach unten und bestätige mit **OK** den Eintrag **Keine Funktion**. Das Häkchen ist nun nicht mehr vorhanden und die Schnellwahltaste ist deaktiviert.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.