

Doro Primo 406

Kurzwahltasten (M1, M2, M3) belegen

Hinweis!
Die Kontakte für die Direktwahltasten müssen zuvor im Telefonbuch gespeichert worden sein.

1. Drücke **Menü → Telefonbuch → OK**.
   Wähle einen Kontakt für die M1-, M2- oder M3-Taste aus.

2. Drücke **Optionen → Direktwahl belegen → OK**.

3. Wähle die Zeile **M1, M2 oder M3 → Speichern**.

4. Bestätige die Frage **Speichern?** mit **Ja**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.