

GardePro E8

Firmware Update durchführen

Firmwareupdates sorgen für Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Das Update kann auf der Hersteller Seite heruntergeladen werden:

https://help.gardeproshop.com/de/docs/FirmwareUpgrades-f-r-GardePro-Wildkameras-gMj2

Wähle das Update entsprechend des Kamera-Modells (in diesem Fall die E8).

1. Drücke **"MENU"**, gehe zur Menüoption **"Version"** und überprüfe die aktuelle Firmware-Version.

2. Überprüfe auf der Website, ob eine neuere Firmware für dein Kameramodell verfügbar ist. Falls ja, lade diese von unserer Website herunter.

3. Kopiere die Firmware auf das SD-Kartenlaufwerk.

   Hinweis: Die Firmware ist eine .img-Datei im Binärformat, die nicht von Anwendungen geöffnet werden kann. Kopiere oder verschiebe sie einfach auf das SD-Kartenlaufwerk. Der Dateityp ist sicher und vollständig verifiziert.

4. Setze die SD-Karte wieder in die Kamera ein und stelle sicher, dass die Akkuleistung ausreichend ist.

5. Halte die **MENU**-Taste **gedrückt**.

6. Schalte die Kamera ein:

   - Bei Modellen mit einem Zwei-Positionen-Schalter (OFF, ON), wie A5, E5, E6, E8 und X50, schiebe den Netzschalter von "OFF" auf "ON".

   - Bei Modellen mit einem Drei-Positionen-Schalter (OFF, ON, SET), wie A3 und A3S, schiebe den Netzschalter von "OFF" auf "SET".

7. Die Kamera beginnt mit dem Upgrade-Prozess, der etwa 50-60 Sekunden dauert.

8. Nach Abschluss wird die Kamera automatisch neu gestartet.

Bedienungsanleitung24.de

9. Überprüfe im Menü **"Version"**, ob die richtige Version angezeigt wird.

10. Alles erledigt, herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß!

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.