

KESSER Kompressor Kühlbox

Batterieschutzmodus einstellen

Erklärung Batteriewächter
Das Gerät ist mit einem dreistufigen Batteriewächter ausgestattet. Um deine Batterie zu schützen, schaltet das Gerät bei Unterschreitung der jeweiligen Batteriespannung automatisch ab.

- Verwende den Modus High, wenn du die Kühlbox an deine Starterbatterie angeschlossen hast.
- Verwende den Modus Medium, wenn du die Kühlbox ebenfalls an der Starterbatterie betreibst und die Bedingungen gut sind (z. B. keine starke Hitze oder Kälte, keine langen Standzeiten).
- Verwende den Modus Low nur, wenn du eine separate Versorgungsbatterie nutzt. Bei Anschluss an die Starterbatterie kann in diesem Modus unter Umständen der Fahrzeugstart nicht mehr möglich sein.

So stellst du den Batterieschutzmodus ein:

1. **Kühlbox einschalten**
   Verbinde die Box mit Strom (12 V oder 230 V) und halte den Power-Knopf für ca. 3 Sekunden gedrückt.



2. **Modus aufrufen**
   Drücke die SET-Taste, um in die verschiedenen Modi zu gelangen.



3. **Durch die Modi schalten**
   Halte SET ca. 3 Sekunden gedrückt, bis der aktuell eingestellt Modus blinkt.

   Drücke dann die SET Taste erneut kurz um den gewünschten Modus auszuwählen. Der entsprechende Modus wird gepeichert sobald der Buchstabe aufhört zu
   blinken.

   → L = niedriger Batterieschutz (empfohlen bei E1)
   → M = Mittel (Werkseinstellung)
   → H = Hoch (empfindlich, trennt früher)



Modus		Low	Medium	High
12 V	PV	8.5	10.1	11.1
	SV	10.9	11.4	12.4
24 V	PV	21.3	22.3	24.3
	SV	22.7	23.7	25.7

4. Nach ein paar Sekunden ohne Tasteneingabe wird die Einstellung automatisch gespeichert.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.