



VisorTech TSZ-300

Zahlencode ändern

Beim VisorTech TSZ-300 ist das erste gespeicherte Passwort das Admin-Passwort. Es kann aus 6 bis 12 Ziffern bestehen. Wird der Schließzylinder zusätzlich per App genutzt, sollte der Admin-Code mindestens 8 Ziffern lang sein.

So änderst du einen bereits eingerichteten Admin-Code:

1. Drücke eine beliebige Taste, damit das Tastenfeld blau leuchtet.
2. Drücke die **Schloss-Taste**.



3. Gib den **bisherigen Admin-Code** ein.
4. Drücke die **Taste 4**.



5. Bestätige mit der **Schloss-Taste**.

6. Gib den **neuen Admin-Code** ein und drücke erneut die **Schloss-Taste**.

7. Wiederhole den neuen Code und bestätige ein letztes Mal mit der Schloss-Taste.

Das Tastenfeld bestätigt die erfolgreiche Speicherung mit blauem Licht und Signaltönen. Leuchtet es rot, war eine Eingabe falsch und der Vorgang muss wiederholt werden.