



YARDCARE E400

Schneidemotor zurücksetzen und neu initialisieren

Wenn der Schneidemotor nicht initialisiert wird, handelt es sich um den Fehler **E03 – Initialisierungsfehler am Schneidemotor**. Einen separaten Werksreset über eine bestimmte Tastenkombination beschreibt YARDCARE für diesen Fehler nicht. Vorgesehen ist zunächst ein vollständiger Neustart des Mähroboters.

1. Stelle den Mähroboter auf eine **ebene, feste Fläche**.
2. Drücke die **STOP-Taste**, falls der Mäher noch eingeschaltet ist oder eine Fehlermeldung anzeigt.
3. Halte anschließend die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis sich der Mähroboter vollständig ausschaltet.
4. Schalte zusätzlich den **Hauptstromschalter** am Gerät aus, sofern dieser eingeschaltet ist.
5. Warte etwa **30 bis 60 Sekunden**. Dadurch wird die Elektronik vollständig stromlos und kann beim nächsten Start neu initialisiert werden.
6. Kontrolliere vor dem erneuten Einschalten die Unterseite des Mähers. Der Messerteller muss sich frei bewegen können.
7. Entferne Grasreste, Zweige, Schnüre oder andere Fremdkörper, die den Messerteller bzw. die Messer blockieren könnten.
8. Prüfe vorsichtig, ob sich die drei Messer frei bewegen können. Vor Arbeiten an der Unterseite muss der Mäher vollständig ausgeschaltet sein.
9. Stelle den Mähroboter anschließend wieder **waagrecht auf den Boden**. Der E400 darf beim Einschalten nicht angehoben, gekippt oder geschüttelt werden, da beim Start mehrere Sensoren initialisiert werden.
10. Schalte den Hauptstrom wieder ein.
11. Halte die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um den Mäher zu starten.
12. Gib anschließend den Gerätecode ein. Laut Bedienungsanleitung erfolgt die Eingabe über:

START → START → HOME → HOME → OK

13. Wähle danach die gewünschte Arbeitszeit über die **START-Taste** aus und bestätige mit **OK**.

14. Beobachte beim Start, ob die Fehleranzeige erneut erscheint und der Schneidemotor jetzt initialisiert wird.

Bedienungsanleitung24.de